



## devolo Home Control Kit de démarrage

### Caractéristiques techniques de la Box devolo Home Control

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave)
<b>Protocoles</b>	CSMA/CA (CPL/Powerline) Z-
<b>Vitesse de transmission</b>	Ethernet 10/100 (Mbits/s) CPL 200/500 (Mbits/s)
<b>Modulation • Transporteur</b>	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave : 2-FSK
<b>Portée (en m)</b>	Powerline: 300 Z-Wave : 25 (dans la maison), 100 à l'extérieur
<b>Sécurité</b>	AES 128 bits (Powerline et Z-Wave)
<b>Boutons</b>	1 x pairing CPL avec DEL (blanc/rouge) 1 x Home Control avec DEL (blanc/rouge)
<b>Prise • Pays</b>	Type C (CEEE 7/16) • UE
<b>Port périphérique</b>	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 type A (pour les évolutions futures)
<b>Courant et puissance consommée (en W)</b>	Maximum : 4,6 Standard : 4
<b>Température (Stockage •</b>	-25°C à 70°C • 0°C à 40°C
<b>Dimensions (en mm, hors prise)</b>	132 x 72 x 42
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10-90% (sans condensation)
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8 (32 bits), Windows 8 (64 bits), Windows 8 Pro (32 bits), Windows 8 Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 14.04 (32 bits), Ubuntu-Linux 14.04 (64 bits) MAC OS X : Mac OS 10.7 et supérieur Android : à partir de 4.0 iOS : à partir de iOS 5
<b>Homologations</b>	CE Classe B (EU, CH, NO)
<b>Divers</b>	Haut-parleur interne (pour les évolutions futures)

Version 12.10.15



## devolo Home Control Kit de démarrage

### Caractéristiques techniques de la Prise Intelligente devolo Home Control

<b>Standard radio</b>	Z-Wave
<b>Fréquence</b>	868,42 MHz
<b>Portée</b>	jusqu'à 25 m à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 m en plein air
<b>Puissance d'émission</b>	< 1mW
<b>Utilisation</b>	à l'intérieur de la maison
<b>Dimensions (sans la prise)</b>	57,7 x 94,5 x 76,6 mm (largeur x hauteur x profondeur)
<b>Température (en service)</b>	0 – 40°C
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10–85% (sans condensation)
<b>Boutons</b>	1 avec DEL
<b>Alimentation électrique</b>	230V / 50Hz
<b>Prise • Connecteur • Pays</b>	Type E (CEE 7/5) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR, BE, PL, CZ, SK)
<b>Sortie de puissance sur prise intégrée</b>	13 A 3000 W ± 3% (taux d'erreur de la mesure de puissance de 5W à 40W) ± 5% (taux d'erreur de la mesure de puissance de 40W à 3150W)
<b>Courant et puissance consommée</b>	Typique : 0,48 W
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8.x (32 bits), Windows 8.x (64 bits), Windows 8.x Pro (32 bits), Windows 8.x Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Homologations</b>	CE Classe B (EU, CH, NO)

Version 12.10.15



## devolo Home Control Kit de démarrage

### Caractéristiques techniques du Détecteur d'ouverture devolo Home Control

<b>Standard radio</b>	Z-Wave
<b>Fréquence</b>	868,42 MHz
<b>Portée</b>	jusqu'à 25 m à l'intérieur de la maison, jusqu'à 100 m en plein air
<b>Puissance d'émission</b>	< 1mW
<b>Utilisation</b>	à l'intérieur de la maison
<b>Dimensions</b>	Capteur : 28 x 96 x 23 mm (largeur x hauteur x profondeur) Aimant : 10 x 50 x 12 mm (largeur x
<b>Température (en service)</b>	-10 – 40°C
<b>Conditions ambiantes</b>	Humidité de l'air 10–85% (sans condensation)
<b>Témoins lumineux</b>	1
<b>Boutons</b>	1
<b>Pile</b>	CR 123A 3V
<b>Mesure de la température</b>	-10 – 70°C
<b>Éloignement de l'aimant</b>	à 30 mm max.
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows 7 (32 bits), Windows 7 (64 bits) Windows 8.x (32 bits), Windows 8.x (64 bits), Windows 8.x Pro (32 bits), Windows 8.x Pro (64 bits) Windows 10 (32 bits), Windows 10 (64 bits) Ubuntu-Linux 12.04 (32 bits) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Homologations</b>	CE Classe B (EU, CH, NO)

Version 12.10.15



## devolo Home Control Kit de démarrage

### Informations commerciales

<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Guide d'installation : version imprimée</li><li>▪ Câble Ethernet</li><li>▪ Accessoires de fixation du détecteur d'ouverture</li><li>▪ Pile (insérée)</li></ul>

### Kit de démarrage

<b>N° de réf. :</b>	<b>09518 (FR)</b>
<b>EAN :</b>	4250059693623
<b>Dimensions :</b>	78,5 x 231 x 188,5 mm
<b>Poids :</b>	630g
<b>Informations suppl. WEEE</b>	
<b>Poids WEEE :</b>	420g
<b>Papier (point vert) :</b>	180g
<b>Matière plastique (point vert) :</b>	8g
<b>Divers (point vert) :</b>	0,2g

© 2015 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.  
Sous réserve de modification technique sans préavis.

Version 12.10.15